

## Hinweise zum erweiterten Modus

### Unterschiede zur vereinfachten Ansicht

- Sie können bis zu **9 persönliche Standardansagen** abspeichern.
- Diese können (müssen) Sie dann den Wochentagen frei zuweisen.

### Aktivierung der erweiterten Ansicht

Standardmäßig ist die Option **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration** verwenden gesetzt.

**Entfernen** Sie den Haken vor **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden** und klicken Sie anschließend auf **Speichern**:

**SIEMENS**

**▼ Persönliche Einstellungen**

- Benutzerdaten
- **Voicemailsystem**
- Weiterleitungsmodus
- Benachrichtigung
- Gruppen
- Faxvorlagen
- Zeitprofile
- Aufnahmen
- Standardausgabegeräte
- Nachrichtenverfolgung
- Gastmailbox

**Einstellungen des Voicemailsystems**

**Änderung der PIN**

**Voicemailsystem**

Aktives Voicemailsystem:

Programmierbare Kurzwahltasten:

**Telefonvertreter**

Telefonnummer:

**Mailboxoptionen**

Bedienführung:

Wiedergabelautstärke (Standard=5):

**Anruferoptionen**

Anrufer können dringende Nachrichten hinterlassen

**Vereinfachte Begrüßungskonfiguration**

Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden

## Neue Aufnahmeoptionen

Nachdem Sie die erweiterte Ansicht eingestellt haben, können Sie 9 persönliche Ansagen (z.B.: für Urlaub, Wochenende) anlegen.

- **Hinweis:** Eine Unterscheidung zwischen „Persönlich Alternativ“, „extern“, „intern“, „im Besetztfall“ oder „außerhalb der Öffnungszeiten“ gibt es **an dieser Stelle** nun **nicht** mehr.

**▼ Persönliche Einstellungen**

- Benutzerdaten
- Voicemailsysteem
- Weiterleitungsmodus
- Benachrichtigung
- Gruppen
- Faxvorlagen
- Zeitprofile
- Aufnahmen
- Standardausgabegeräte
- Nachrichtenverfolgung

**SIEMENS**

### Neue Aufnahme anlegen

Bitte wählen Sie einen Aufnahmetyp aus.

Aufnahmetyp	Aufnahme
<input type="radio"/> Persönliche Namensansage	
<input checked="" type="radio"/> Persönliche Ansage	1 ▼

**Methode aussuchen:**

- Aufnahme gleich im Anschluss durchführen (über Telefon)
- bereits fertige Datei hochladen:

Die von Ihnen aufgenommenen und abgespeicherten Aufnahmen werden auf dem System unter der von Ihnen gewählten Ziffer abgelegt:

**▼ Persönliche Einstellungen**

- Benutzerdaten
- Voicemailsysteem
- Weiterleitungsmodus
- Benachrichtigung
- Gruppen
- Faxvorlagen
- Zeitprofile
- Aufnahmen
- Standardausgabegeräte
- Nachrichtenverfolgung

**SIEMENS**

### Aufnahmen

Liste der Aufnahmen

Anzeigename:	Aufnahmetyp:	Zusatznamen ändern / löschen
<input type="radio"/> <a href="#">Persönliche Ansage Nummer 1:</a>	Persönliche Ansage	<a href="#">Editieren</a> <a href="#">Löschen</a>
<input type="radio"/> <a href="#">Persönliche Ansage Nummer 4:</a>	Persönliche Ansage	<a href="#">Editieren</a> <a href="#">Löschen</a>
<input type="radio"/> <a href="#">Persönliche Ansage Nummer 7:</a>	Persönliche Ansage	<a href="#">Editieren</a> <a href="#">Löschen</a>

Neue Aufnahme anlegen:

## Zuordnung der Aufnahmen

Die Ansagen müssen nun unter dem Menüpunkt **Zeitprofile** zugeordnet werden, da diese ansonsten nicht zum gewünschten Zeitpunkt abgespielt werden (sofern Sie an Ihrem Telefonapparat den Anrufbeantworter „aktiviert“ haben, indem Sie eine Anrufumleitung zur 602 eingerichtet haben.)

- **Beispiel:** Sie haben insgesamt 3 Ansagen aufgenommen:
  - Unter „1“: Ihre Standardansage. Diese soll am **Montag, Dienstag, Mittwoch** und **Freitag** für alle abgespielt werden
  - Unter „4“: Ihre Urlaubsansage. Sie wollen diese am **Donnerstag** abgespielt haben, da Sie sich für diesen Tag freigenommen haben.
  - Unter „7“: Ihre Wochenendansage für **Samstag** und **Sonntag**

Unter **Zeitprofile** müssen Sie hierfür folgende Einstellungen vornehmen:

Zeitprofile		Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	
<b>Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt</b>									
• interner Anruf	<input type="checkbox"/>								
• externer Anruf	<input type="checkbox"/>								
• alternative Ansage	<input type="checkbox"/>								
• bei Besetzt	<input type="checkbox"/>								
• außerhalb der Öffnungszeiten	<input type="checkbox"/>								
<b>Ansage nicht abzubrechen</b>									
• interner Anruf	<input type="checkbox"/>								
• externer Anruf	<input type="checkbox"/>								
• alternative Ansage	<input type="checkbox"/>								
• bei Besetzt	<input type="checkbox"/>								
<b>Ansagen</b>									
• interner Anruf	keine ▾	Zugriffsmenü							
• externer Anruf	keine ▾	Zugriffsmenü							
• alternative Ansage	1 ▾	1 ▾	1 ▾	4 ▾	1 ▾	7 ▾	7 ▾	7 ▾	Zugriffsmenü
• bei Besetzt	keine ▾	Zugriffsmenü							
<b>Ansage außerhalb der Öffnungszeiten</b>									
	keine ▾	Zugriffsmenü							
<b>Öffnungszeiten</b>									
• von	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
• bis	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
<b>Öffnungszeiten 2</b>									